


Nice

Era Inti

Sender.



Austausch des Identitätscodes zwischen einem bereits gespeicherten Sender und einem neuen, noch zu speichernden Sender.

Die neuen farnefrohen 2 Kanal-Minihandsender sind in sechs Farben erhältlich.

433,92-MHz-Rolling-Code mit Kontrolle der Identitätscodes und der Zertifikate, mit Selbstlernfunktion und integriertem Proximity-Empfänger; mit 72-Bit-O-Code-Codierung, kompatibel auch mit den Empfängern mit Nice-FloR-Codierung.

Technisch ausgereift: Nutzung von Kalkulations- und Erkennungssystemen, die die Sicherheitsstufe erhöhen und die Reaktionszeit des Antriebs zirka um das Dreifache verringern.

Sicher: Bei Diebstahl oder Verlust eines Handsenders können Sie diesen mithilfe der Multifunktionsschnittstelle Pro-View und der MyNice Pro App ersetzen. Die Funktionen des vorherigen Handsenders werden beibehalten, der alte Handsender wird deaktiviert und die Prioritätsstufe auf dem neuen Inti wird erhöht.

Dank der Opera-Empfänger praktisch auch aus der Ferne zu speichern.

Sie können einen neuen Sender auf zwei Arten freigeben, ohne dass Sie sich in die Nähe der Anlage begeben müssen:

- mit einem für den Empfänger schon freigegebenen Sender, durch den Austausch des **Identitätscodes** zwischen den beiden;
- über die Multifunktionsschnittstelle Pro-View und die MyNice Pro App, indem Sie den neuen Handsender auf die Schnittstelle legen und das **Zertifikat** des Empfängers, den Sie mit dem neuen Handsender verknüpfen möchten, eingeben. Sie finden das **Zertifikat** des Empfängers unter der entsprechenden Anlage in der Nice Cloud.

Der Inti kann dank des in der Packung inbegriffenen Bands auch als Schlüsselanhänger genutzt werden.

Ideal für Wohnanlagen oder Multi-User-Systeme.

Einfache und sparsame Installation: In Kombination mit dem OX2-Universalempfänger ermöglicht der Inti-Sender die Steuerung und Verwaltung jeglicher Antriebssysteme einschließlich bereits bestehender Anlagen.

Code	Beschreibung	St./Pckg
INTI2Y	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe gelb	10
INTI2R	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe rot	10
INTI2L	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe lila	10
INTI2G	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe grün	10
INTI2B	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe blau	10
INTI2	2 Kanäle, 433,92 MHz, Farbe schwarz	10
INTIKIT	Kit-Inhalt: 3 Inti mit 2 Kanälen (Farbe rot, grün, blau), 1 Empfänger OX2	10

TECHNISCHE DATEN

	Trägerfrequenz	geschätzte Reichweite	Codierung	Versorgungsspannung	Akkulebensdauer	Schutzart	Abmessungen Gewicht
INTI2Y, INTI2R, INTI2L, INTI2G, INTI2B, INTI	433,92 MHz	150 m (im Freien); 30 m (in Innenbereichen) von Gebäuden*)	72-Bit-O-Code; Rolling-Code	3 Vdc; Lithiumbatterie Typ CR2032	2 Jahre (bei 10 Übertragungen pro Tag)	IP40 (bei Verwendung in geschützten Bereichen)	30 x 56 x 9 mm 14 g

*Die Reichweite der Sender und die Empfangsqualität der Empfänger könnten durch eventuelle Vorrichtungen, die mit der gleichen Frequenz in diesem Bereich arbeiten, sowie durch die Position der Funkantenne der Anlage beeinflusst werden.



Nice Intikit

